



STEP ALU

STEP ALU är en flexibel lösning för att integrera uttagsenheter i exempelvis kassalinjer, belysningsramper, arbetsbord eller konferansbord som separata enheter eller tillsammans med uttagslock för montage under bodsskivan. Flexibiliteten är stor då anslutningskabeln till extern strömkälla är separat och lämplig längd kan väljas från vårt snabbkablage sortiment med 3-polig kraft snabbkablage. STEP ALU finns i några versioner med "tomma" modulplatser. Enheterna kan utrustas för efter önskemål med olika kommunikationsmoduler i de standardiserade modulplatserna, tex USB A eller C laddare, HDMI eller VGA moduler.

Flera uttagsenheter kan "skarvas" ihop utan kablage mellan enheterna. Uttagsenheten har en 3-polig hane strömingång och en 3-polig Hona strömtutgång integrerad i ändlocken. Som tillbehör finns en skarvsats (375.502) för att fixera och dölja skarven mellan uttagsenheterna när flera STEP BAS enheter sätts ihop. Uttagsenheterna är utrustade med 35° vridna, petskyddade och jordade uttagsbrunnar.

STEP ALU passar som en perfekt kombination med CONI COVER och en passande kabelränna.

STEP finns i två utföranden STEP BASE och STEP ALU. STEP ALU är en stabil och funktionell uttagsenhet med möjlighet till utökad bestycknings lösning.

Nominell spänning: 250 V / 50 Hz. Nominell ström: 16 A. Kapslingsklass: IP 20. Material: Termoplast.
Färg: Svart/Aluminium.

Varianter

ARTIKELNR	BESKRIVNING	LÄNGD MM	BREDD MM	HÖJD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
906.10933	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x tomma modulplatser	282	52	44	SVART/ALU	1
906.0218	Uttagsenhet 2x Schuko, 2x USB-A laddare (5,2V/2,15 A), 1x tom modulplats	282	52	44	SVART/ALU	1
906.18802	Uttagsenhet 4x Schuko	282	52	44	SVART/ALU	1
906.18815	Uttagsenhet 3x Schuko	230	52	44	SVART/ALU	1
906.306	Uttagsenhet 3x Schuko (Röda brunnar)	230	52	44	Röd/Svart	1
906.18803	Uttagsenhet 3x Schuko, 2-polig strömbrytare	270	52	44	SVART/ALU	1
906.09528	Uttagsenhet 2x Schuko, 1x tom modulplats	240	52	44	SVART/ALU	1
906.18812	Uttagsenhet 1x Jordfelsbrytare 25A, 30 mA, 30 msek,	230	52	44	SVART/ALU	1
906.18810	Uttagsenhet Överspänningsskydd 6,5 kA, nätfilter och 30 MHz frekvensfilter.	230	52	44	SVART/ALU	1
906.2060	Överspänningsskydd 6,5 kA GST18 Hane	145	52	44	SVART/ALU	1
375.502	Montagesats för fixering och ihopskarvning av flera STEP	0	0	0	-	1
940.097	Monteringsfäste Rakt, 1 par, passar datarack infästning.	0	0	0	Rostfritt	1
375.529	Täckplattor STEP, ej för sammankoppling, 1 par/fp	0	0	0	Svart	1
375.537	Skarvsats STEP, För hopskarvning av flera enheter	0	0	0	-	1
SP-0612B	Montageskruv STEP, För 1 uttagsenhet.	0	0	0	-	1
918.025	Montagesats för front i nivå med plåtyta 2 klämmor/sats	0	0	0	-	1